

Руководителям организаций,  
участвующих в электронном обмене с  
Банком России  
(по списку, кроме ДПУ, ПУ)

Приглашение на тестирование

Информационное сообщение № 16-4-9/5893 от 28.10.2022 года

Центр эксплуатации платежной системы Департамента информационных технологий (далее – ЦЭПС) информирует участников обмена (далее - УО):

1. В платежной системе Банка России (далее – ПС БР) вводится дополнительный контроль реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с Приказом Минфина России от 23.05.2022 № 81н<sup>1</sup>, реализованный по параметру системы, установленному в промышленной эксплуатации в дату «30.12.2022».

Тестирование взаимодействия автоматизированных систем УО с ПС БР на стенде совмещённого тестирования (далее – ССТ) в части указанных выше изменений возможно не ранее 14 ноября 2022 года в соответствии с изменённым регламентом работы ССТ. Сценарий тестирования представлен в Приложении 1 к данному письму. Для этого на ССТ параметр установлен в дату «12.11.2022».

2. В период с 09 по 25 ноября 2022 года на ССТ запланировано проведение тестирования системы РАБИС-НП, доработанной в части обеспечения обмена информацией с Государственной информационной

---

<sup>1</sup> Приказ Минфина России от 23.05.2022 № 81н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» вступает в силу с 30 декабря 2022 года.

системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в соответствии со сценарием тестирования (Приложение 2). Для этого на ССТ параметры системы в ЦК ПС будут установлены в значение «08.11.2022».

Данные для успешного обмена информацией с ГИС ГМП будут направлены позднее.

Регламент функционирования ССТ размещен на сайте Банка России [www.cbr.ru/development/mcirabis/](http://www.cbr.ru/development/mcirabis/) в разделе «Регламенты по тестированию».

Данное сообщение будет размещено на сайте Банка России [www.cbr.ru/development/mcirabis/](http://www.cbr.ru/development/mcirabis/) в разделе «Информация о работе платежной системы Банка России».

Контактные данные Единой службы поддержки пользователей (далее - ЕСПП) Департамента информационных технологий:

- многоканальный телефон - 8 (495) 957-80-01;
- адрес электронной почты - [helpdeskmci@cbr.ru](mailto:helpdeskmci@cbr.ru).

Приложение: 2 файла.

Заместитель директора  
Департамента информационных технологий –  
директор Центра эксплуатации платежной системы

М.Н. Шашлов

**Сценарий тестирования.**

Для освоения доработок в части изменений проведения дополнительного контроля значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, направленных составителем распоряжения в электронном виде, вступающих в силу с 30 декабря 2022 года, предлагаем принять участие в тестировании доработок ПО УОС на стенде совмещенного тестирования. Тестирование указанных выше изменений технологии обработки ЭС на стенде совмещенного тестирования ПС БР будет проводиться с 14 ноября 2022 года с даты операционного дня «12.11.2022».

Подробное описание изменений в части контролей платежей в бюджет было направлено ранее письмом № ВД-16-4-5-1/4288 от 22 августа 2022.

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Ожидаемый результат
1.	<i>Проверки в части изменений, которые касаются заполнения реквизитов распоряжений «101» (Статус плательщика), «22» (Код), «17» (Номер счета получателя).</i>	<i>Направить на обработку в ЦК ПС БР распоряжения следующих видов, для исполнения в текущем и следующем операционных днях: - платежное поручение (ED101), - инкассовое поручение (ED104), - платежный ордер (ED105), - ЭСИС с инкассовым поручением (ED114) с соответствующими значениями реквизитов.</i>	<i>Контроль пройден успешно/не пройден.</i>
1.1.1	<i>Проверка возможности заполнения реквизитов</i>	Направить ED101, ED104, ED105, ED114 со следующими реквизитами:	Контроль пройден.

	<p><b>«101» (Статус плательщика) значением «31»</b>  <b>и «22» (Код) значением, состоящим из 20 или 25 знаков, и разрядом соответствующим требованиям Дополнения 6 к Приказу МФ №107-Н.</b></p>	<p>- «4» (Дата выписки расчетного документа)/«41» (Дата платежного документа) - для платежного ордера –<b>значение, большее или равное значению параметра «12.11.2022»;</b>  «14» (БИК банка получателя) - <b>«БИК ПБР»;</b>  «17» (Номер счета получателя) - один из счетов, открытых на БС № <b>40503, 40603, 40703</b> (с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде), <b>40204</b>  <b>или</b>  «14» (БИК банка получателя) - <b>«БИК ТОФК»;</b>  «15» (Номер счета банка получателя) - счет, открытый на БС № <b>40102,</b>  «17» (Номер счета получателя) - первые пять знаков заполнены одним из значений: <b>«03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;</b>  - «22» (Код) - <b>20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), контрольный разряд рассчитан в соответствии с Дополнением 6 к Приказу МФ №107-Н;</b>  - «101» (Статус плательщика) - <b>значение «31».</b>  - «106» (КБК) - <b>20 знаков (при счете получателя «40102»);</b>  Прочие налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.</p>	
1.2.1	<p><b>Проверка возможности заполнения реквизита «22» (Код) значением, состоящим из 4 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0») при заполнении следующих реквизитов: «14» (БИК банка получателя) - «БИК ТОФК», «15» (Номер счета банка получателя) -</b></p>	<p>Направить ED101, ED104, ED105, ED114 со следующими реквизитами:  - «4» (Дата выписки расчетного документа)/«41» (Дата платежного документа) - для платежного ордера –<b>значение, большее или равное значению параметра «12.11.2022»;</b>  - «101» (Статус плательщика) – <b>значение «01»;</b>  - «14» (БИК банка получателя) - <b>«БИК ТОФК»;</b>  - «15» (Номер счета банка получателя) - счет, открытый на БС № <b>40102;</b>  - «17» (Номер счета получателя) - <b>первые пять знаков</b></p>	Контроль пройден.

	<p>счет, открытый на БС № 40102, в «17» (Номер счета получателя) - первые пять знаков значением «03212».</p>	<p>реквизита «03212»;  - «22» (Код) - 4 знака, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).  Прочие налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.</p>	
1.2.2	<p><b>Проверка недопустимости заполнения реквизита «22» (Код) значением «0» либо значением, отличным от 4, 20, 25 знаков при заполнении первых пяти знаков реквизита «17» (Номер счета получателя) значением «03212».</b></p>	<p>Направить ED101, ED104, ED105, ED114 со следующими реквизитами:  - «4» (Дата выписки расчетного документа)/ «41» (Дата платежного документа) - для платежного ордера – значение, большее или равное значению параметра «12.11.2022»;  - «101» (Статус плательщика) – значение «01»;  - «14» (БИК банка получателя) - «<b>БИК ТОФК</b>»;  - «15» (Номер счета банка получателя) - счет, открытый на БС № 40102;  - «17» (Номер счета получателя) - <i>первые пять знаков реквизита «03212»</i>;  - «22» (Код) - значение ноль («0») или количество знаков отлично от 4, 20, 25, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).  Прочие налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.</p>	<p>Контроль не пройден.  ED201 CtrlCode = «2418»  (Некорректное значение поля 22).</p>
1.2.3.	<p><b>Проверка недопустимости заполнения реквизита «22» (Код) значением «0» либо значением, отличным от 20, 25 знаков при заполнении реквизита «101» (Статус плательщика) значением «31».</b></p>	<p>Направить ED101, ED104, ED105, ED114 со следующими реквизитами:  - «4» (Дата выписки расчетного документа)/«41» (Дата платежного документа) - для платежного ордера –значение, большее или равное значению параметра «12.11.2022»;  - «14» (БИК банка получателя) - «<b>БИК ПБР</b>»,  - «17» (Номер счета получателя) - счет, открытый на БС № 40204  <b>или</b>  - «14» (БИК банка получателя) - «<b>БИК ТОФК</b>»,  «15» (Номер счета банка получателя) - счет, открытый на БС</p>	<p>Контроль не пройден.  ED201 CtrlCode = «2418»  (Некорректное значение поля 22).</p>

		<p><i>№ 40102,</i>  «17» (Номер счета получателя) - первые пять знаков - одно из значений: «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;  - «22» (Код) - значение ноль («0») или количество знаков, отличное от 20, 25, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0») (при 20, 25 знаках контрольный разряд рассчитан в соответствии с Дополнением 6 к Приказу МФ №107-Н);  - «101» (Статус плательщика) - значение «31».  Прочие налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.</p>	
2.	<p><i>Начиная с даты параметра, для распоряжений ED108 (Платежное поручение на общую сумму с реестром), в которых в реквизите «4» указано значение даты позднее или равной значению «01/01/2021», проведение действующих контролей значений реквизитов реестра будет осуществляться для каждой записи реестра по дате, указанной в реквизите реестра «Дата перевода». Ранее действующее при контроле реквизитов реестра обращение системы к реквизиту «4» (Дата выписки расчетного документа) распоряжения отменяется.</i></p>		
2.1	<p><i>Проведение контроля по реквизиту «Дата перевода».</i></p>	<p>Направить на обработку в ЦК ПС БР ED108 со следующими реквизитами:  - «Дата перевода» - <i>дата, большая или равная значению «12.11.2022»;</i>  - «14» (БИК банка получателя) - <i>«БИК ПБР»;</i>  - «17» (Номер счета получателя) - один из счетов, открытых на БС №№ <i>40503, 40603, 40703</i> (с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде), <i>40204</i> или <i>или</i>  - «14» (БИК банка получателя) - <i>«БИК ТОФК»,</i>  - «15» (Номер счета банка получателя) - счет, открытый на БС <i>№ 40102,</i>  - «17» (Номер счета получателя) - первые пять знаков одно из значений: «03100», «03222», «03232», «03242», «03252»,</p>	<p>Контроль пройден.</p>

		<p>«03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;</p> <p>- «101» (Статус плательщика) – значение «15»;</p> <p>- «101р» (Статус плательщика реестра) – значение «01»;</p> <p>- «22» (Код), в т.ч. уникальный идентификатор платежа в реестре – <b>20, 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), контрольный разряд рассчитан в соответствии с Дополнением 6 к Приказу МФ №107-Н).</b></p> <p>Прочие налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.</p>	
2.2.1	<p><b>Проведение контроля «101р» (Статус плательщика) по реестру при анализе значения «даты перевода».</b></p> <p>В ED108 реквизит «101р» (Статус плательщика) в реестре должен иметь одно из следующих значений:</p> <p>- допустимо указание значения «30», а также исключение указания значений «9», «10», «11», «12», «21», «22», «25», «26».</p>	<p>Направить на обработку в ЦК ПС БР ED108 со следующими реквизитами:</p> <p>- «Дата выписки расчетного документа» - <b>больше или равна значению параметра «12.11.2022»;</b></p> <p>- «Дата перевода» - <b>дата, большая или равная «12.11.2022»;</b></p> <p>- «14» (БИК банка получателя) - <b>«БИК ПБР»</b>,</p> <p>- «17» (Номер счета получателя) - один из счетов, открытых на БС №№ <b>40503, 40603, 40703</b> (с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде), <b>40204</b></p> <p><b>или</b></p> <p>- «14» (БИК банка получателя) - <b>«БИК ТОФК»</b>,</p> <p>- «15» (Номер счета банка получателя) - счет, открытый на БС № <b>40102</b>,</p> <p>- «17» (Номер счета получателя) - первые пять знаков одно из значений: <b>«03100», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;</b></p> <p>- «101» (Статус плательщика) – значение «15»;</p> <p>- «101р» (Статус плательщика) реестра – значение «25»;</p> <p>- «22» (Код), в т.ч. уникальный идентификатор платежа в реестре – <b>20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0») и контрольный разряд рассчитан в соответствии с Дополнением 6 к Приказу МФ №107-Н.</b></p>	<p>Контроль не пройден.</p> <p>ED201 CtrlCode= «2436»</p> <p>(Некорректное значение поля 101р).</p>

		Прочие налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.	
2.2.2	<p><b>Проведение контроля реквизита «10бр» (Основание платежа) в реестре.</b></p> <p>В ED108 при заполненном реквизите «101р» (Статус плательщика) в реестре реквизит «10бр» (Основание платежа) в реестре должен принимать значение «0» или одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ (при указании в реквизите реестра «Дата перевода» даты ранее «01.10.2021»);</li> <li>- ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ (при указании в реквизита реестра «Дата перевода» даты, большей или равной значению «01.10.2021»).</li> </ul>	<p>Направить на обработку в ЦК ПС БР ED108 со следующими реквизитами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Дата перевода» - дата, большая или равная значению «12.11.2022»;</li> <li>- «14» (БИК банка получателя) - «БИК ПБР»,</li> <li>«17» (Номер счета получателя) - один из счетов, открытых на БС №№ 40503, 40603, 40703 (с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде), 40204</li> </ul> <p><b>или</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «14» (БИК банка получателя) - «<b>БИК ТОФК</b>»,</li> <li>«15» (Номер счета банка получателя) - счет, открытый на БС № 40102,</li> <li>«17» (Номер счета получателя) - первые пять знаков одно из значений: «03100», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;</li> <li>- «101» (Статус плательщика) – значение «15»;</li> <li>- «101р» (Статус плательщика) в реестре – значение «01»;</li> <li>- «22» (Код), в т.ч. уникальный идентификатор платежа в реестре – <b>20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)</b> и контрольный разряд рассчитан в соответствии с Дополнением 6 к Приказу МФ №107-Н;</li> <li>- «10бр» (Основание платежа) в реестре – <b>НЕ РАВНО «0», либо значение, отличное от одного из значений ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ.</b></li> </ul> <p>Прочие налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.</p>	<p>Контроль не пройден. ED201 CtrlCode = «2437» (Некорректное значение поля 10бр).</p>
3.	<p><b>Начиная с даты параметра, в платежном поручении на общую сумму с реестром ED108 при указанном значения в реквизите «Дата перевода» даты позднее или равной значению «12.11.2022» проведение дополнительного контроля реквизитов реестра изменяется в части следующего:</b></p>		

3.1	<b>В платежных поручениях на общую сумму с реестром, в которых реквизит «14» (БИК банка получателя) заполнен значением «БИК ТОФК» и реквизит «17» (Номер счета получателя) заполнен счетом, открытым на балансовом счете второго порядка № 40102, <u>не допустимо</u> указание значения «03212» в первых пяти знаках «Номер счета получателя».</b>		
3.1.1	<p><b>Проверка взаимного соответствия значений реквизитов.</b></p> <p>При заполненных реквизитах «101» (Статус плательщика) = «15»; «14» (БИК банка получателя) = «БИК ТОФК» и «15» (Номер счета банка получателя) = «40102» реквизит «17» (Номер счета получателя) первые пять знаков не должны быть равны «03212».</p>	<p>Направить на обработку в ЦК ПС БР ED108 со следующими реквизитами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Дата составления исходного распоряжения» - <b>дата, большая или равная значению нового параметра «12.11.2022»;</b></li> <li>- «14» (БИК банка получателя) - <b>«БИК ТОФК»;</b></li> <li>- «15» (Номер счета банка получателя) - счет, открытый на БС № 40102;</li> <li>- «17» (Номер счета получателя) - первые пять знаков <b>«03212»;</b></li> <li>- «22» (<b>Код</b>), в т.ч. уникальный идентификатор платежа в реестре - <b>4 знака, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»);</b></li> <li>- «101» (Статус плательщика) – значение <b>«15»;</b></li> <li>- «101р» (Статус плательщика) реестра – значение <b>«01».</b></li> </ul> <p>Налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.</p>	<p>Контроль не пройден. ED201 CtrlCode = «2449» (Недопустимая комбинация БИК банка получателя, номера счета банка получателя и номера счета получателя в ED108).</p>
3.2	<b>В платежных поручениях на общую сумму с реестром, в которых реквизит «14» (БИК банка получателя) заполнен значением «БИК ТОФК» и реквизит «17» (Номер счета получателя) заполнен счетом, открытым на БС № 40102, <u>не допустимо</u> указывать в реквизите реестра «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» значение, состоящее из <u>4 знаков</u>.</b>		
3.2.1	<p><b>Проведение контроля реквизита «22» (Код).</b></p> <p>При заполненных реквизитах «101» (Статус плательщика) = «15», «14» (БИК банка получателя) = «БИК ТОФК», «15» (Номер счета банка получателя) = «40102»</p>	<p>Направить на обработку в ЦК ПС БР ED108 со следующими реквизитами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Дата составления исходного распоряжения» - <b>большая или равная значению нового параметра «12.11.2022»;</b></li> <li>- «14» (БИК банка получателя) - <b>«БИК ТОФК»;</b></li> <li>- «15» (Номер счета банка получателя) - счет, открытый на БС № 40102;</li> <li>- «17» (Номер счета получателя) - первые пять знаков <b>«03100»,</b></li> </ul>	<p>Контроль не пройден. ED201 CtrlCode = «2418» (Некорректное значение поля 22).</p>

	реквизит «22» (Код) должен быть «20 или 25 знаков», при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).	<p>«03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;</p> <p>- «22» (Код) – «0» или отличное от 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»);</p> <p>- «101» (Статус плательщика) – значение «15»;</p> <p>- «101р» (Статус плательщика) реестра – значение «01».</p> <p>Налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.</p>	
3.3	<b>Действующие контроли значений реквизитов реестра распространяются на распоряжения, в которых реквизит «14» (БИК банка получателя) заполнен значением «БИК ПБР» и в реквизите «17» (Номер счета получателя) указан счет, открытый на БС № 40204», при этом, реквизит «101» (Статус плательщика) заполнен значением «15».</b>		
3.3.1	<p><b>Проведение контроля реквизитов реестра.</b></p> <p>При заполненных реквизитах «101» (Статус плательщика) = «15», «14» (БИК банка получателя) - «БИК ПБР», в реквизите «15» (Номер счета банка получателя) должен быть указан счет, открытый на БС № 40204.</p>	<p>Направить на обработку в ЦК ПС БР ED108 со следующими реквизитами:</p> <p>- «Дата составления исходного распоряжения» - <b>большая или равная значению нового параметра «12.11.2022»;</b></p> <p>- «14» (БИК банка получателя) - <b>«БИК ПБР»;</b></p> <p>- «17» (Номер счета получателя) - счет, открытый на БС № <b>40204;</b></p> <p>- «101» (Статус плательщика) - значение «15»;</p> <p>- «101р» (Статус плательщика) в реестре – значение «01»;</p> <p>- «22» (Код), в т.ч. уникальный идентификатор платежа в реестре - <b>значение «0».</b></p> <p>Налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.</p>	Контроль пройден.

3.3.2	<b>Проведение контроля реквизита уникальный идентификатор платежа в реестре.</b>	Направить на обработку в ЦК ПС БР ED108 со следующими реквизитами: - «Дата выписки расчетного документа» - <i>дата, большая или равная значению нового параметра «12.11.2022»;</i> - «14» (БИК банка получателя) - <i>«БИК ПБР»;</i> - Номер счета получателя, открытый на БС № 40204; - «101» (Статус плательщика) - значение «15». - «22» (Код) - <i>значение «0»;</i> - Уникальный идентификатор платежа в реестре - <i>4 знака, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).</i> Налоговые реквизиты заполнены в соответствии с Приказом МФ №107-Н.	Контроль не пройден. ED201 <i>CtrlCode</i> = «2423» (Некорректное значение поля «Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)»).
-------	--	---	---

Сценарий проверок

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
1.	<p>Проверка проведения контроля значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации на соответствие реквизитам извещения о начислении, содержащимся в ГИС ГМП.</p>	<p>1. Направить на обработку в ЦК ПС БР распоряжения следующих видов, для исполнения в текущем и следующем операционных днях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- платежное поручение (ED101);</li> <li>- инкассовое поручение (ED104);</li> <li>- платежный ордер (ED105),</li> </ul> <p>соответствующие условиям:</p> <p><b>I.</b> значение реквизита «<i>БИК</i>» <i>банка плательщика</i> в распоряжении содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- БИК кредитной организации (филиала), реквизит "Сч. №" счет плательщика не заполнен (реквизит не должен содержать ни одного символа, указание в реквизите символов «0» или «пробел», в том числе заполнение всех 20 символов нулями, не допускается);</li> <li>- действующий БИК ПБР. При этом в реквизите «Номер счета плательщика» не указан один из следующих счетов, открытых на балансовом счете второго порядка (далее- БС 2-го порядка): № 40105, 40116, 40401, 40403, 40816.</li> </ul> <p><b>II.</b> значение реквизита «<i>БИК</i>» <i>банка получателя</i> средств содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) действующий БИК ФК, БИК ТОФК по Справочнику участников ПС БР, при этом значение реквизита «Сч. №» банка получателя средств содержит счет, открытый ФК, ТОФК на балансовом счете № 40102, и в значении реквизита «Сч. №» получателя средств указан номер казначейского счета в первых пяти знаках которого</li> </ul>	<p>Обращаем внимание, что при приеме в ЦК ПС распоряжений с заполненным реквизитом «Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (поле 22)» выполняется проверка на корректность заполнения данного реквизита в соответствии с приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (в редакции приказа Минфина России № 199н).</p> <p>Сообщаем, что ПС БР, получив информацию о начислении по УИН от ГИС ГМП, обеспечивает сравнение реквизитов исходного распоряжения и реквизитов начисления, поступивших из ГИС ГМП ПС БР формирует и направляет в адрес участника ЭС ED664 с информацией о результатах сверки реквизитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- положительных - в случае совпадения всех реквизитов сравнения;</li> <li>- отрицательных - в случае, если все или часть реквизитов не совпадают.</li> </ul> <p>По распоряжениям, по которым до окончания времени возможного их приема в рамках операционного дня ПС БР, не поступила информация из ГИС ГМП, ПС БР</p>

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
		<p>указаны значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 03100;</li> <li>- 03212, 03222, 03232, 03242, 03252, 03262, 03272;</li> <li>- 03214, 03224, 03234, 03254.</li> </ul> <p>б) действующий БИК ПБР или БИК ПУ и в реквизите "Сч. №" счет получателя средств указан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- балансовый счет № 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде;</li> <li>- балансовый счет № 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации" с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде;</li> <li>- балансовый счет № 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации" с отличительным признаком "4" в четырнадцатом разряде;</li> <li>- балансовый счет № 40204 "Средства местных бюджетов".</li> </ul> <p>III. реквизит «Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (поле 22)» заполнен и содержит 20 или 25 знаков.</p> <p>2. Принять и обработать в собственной АС ЭС «Необходимая для уплаты информация от ГИС ГМП» (ED664).</p>	<p>формирует ЭС ED664 с информацией, свидетельствующей о не поступлении ответа на Запрос в ГИС ГМП.</p> <p>Если информация о начислении от ГИС ГМП поступила через несколько операционных дней, ПС БР формирует и направляет ЭС ED664 с информацией о результатах контроля по УИН сразу после поступления или при открытии очередного операционного дня.</p>

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Примечание
2.	<p>Проверка обмена ЭС по направлению запроса необходимой для уплаты информации в ПС БР с целью получения необходимой для уплаты информации о начислении по УИН от ГИС ГМП.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Направить на обработку в ЦК ПС БР ЭС «Запрос в ГИС ГМП необходимой для уплаты информации» (ED663).</li> <li>2. Принять и обработать в собственной АС ЭС «Необходимая для уплаты информация от ГИС ГМП» (ED664).</li> </ol>	<p>При получении ЭС ED663 ПС БР проводит контроль поступившего ЭС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в случае обнаружения ошибок ПС БР направляет участнику – составителю ЭС ED201 с соответствующим кодом ошибки и исключает ЭС из обработки;</li> <li>- в случае успешного завершения контролей, ПС БР перенаправляет запрос в ГИС ГМП (вид сведений «Предоставление необходимой для уплаты информации»; тип запроса - запрос начислений и статусов их квитирования), и при получении ответа формирует ED664 и направляет в адрес участника составителя запроса.</li> </ul>