

**Банкомат с функцией оборота/рециркуляции
BFS 2032fi с блоком детекции GRG Banking CRM9250N**



№ п/п	Вопросы	Описание
1	Общие сведения	
1.1	Тип оборудования	Банкомат с функцией оборота/рециркуляции
1.2	Наименование	BFS
1.3	Модель	BFS 2032fi
1.4	Модель модуля рециркуляции (при наличии, только для банкоматов)	GRG Banking CRM9250N
1.5	Модель валидатора (блока детекции) (при наличии, только для банкоматов)	GRG Banking CRM9250N
1.6	Наименование операционной системы оборудования (версия ПО)	Windows, Linux
1.7	Версия ПО оборудования, дата	CRM9250NC от 03.07.2026
1.8	Версия ПО блока детекции, дата	V28646BK08 от 03.07.2026
1.9	Версия адаптации, дата	BK08 от 03.07.2026
1.10	Формат выгрузки и спецификация электронных данных о результатах пересчета для интеграции с внешними программно-аппаратными комплексами	.txt

1.11	Предприятие-поставщик (наименование, адрес, телефон, сайт, электронная почта)	ООО «БФС» 111675, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Косино-Ухтомский, ул. Пехорская, д. 1Д, стр.3 Тел.: +7 (495) 223-06-27 Web: www.bfs.su E-mail: info@bfs.su
1.12	Предприятие-изготовитель (наименование, адрес, телефон, сайт, электронная почта)	ООО «БФС» 111675, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Косино-Ухтомский, ул. Пехорская, д. 1Д, стр.3 Тел.: +7 (495) 223-06-27 Web: www.bfs.su E-mail: info@bfs.su
2	Сертификация	
2.1	Сертификаты международного стандарта, срок действия	—
2.2	Сертификаты соответствия пожарной безопасности, электромагнитной совместимости и т.д., срок действия	Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.PA03.B.22689/32 до 13.04.2028
3	Документация	
3.1	Состав комплекта технической документации на русском языке (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, настройке и т.д.)	Руководство по эксплуатации банкомата BFS 2032fi
4	Функциональные возможности	
4.1	Пересчет банкнот с проверкой не менее 4-х признаков подлинности	Да
4.2	Сортировка банкнот на годные/ветхие с проверкой не менее 4-х признаков подлинности	Да
5	Технические характеристики	
5.1	Количество выходных карманов (для ССМ)	—
5.2	Наличие функционала считывания и сверки серийных номеров банкнот ¹	Опционально
5.3	Пересчет партии банкнот различного номинала и ориентации с отчетом по сумме и количеству по номиналам банкнот	Да
5.4	Наличие режима сортировки банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости)	Да
5.5	Наличие функционала ввода номера (идентификатора) сумки/депозита, в том числе методом считывания сканером штрих-кодowego идентификатора (для ССМ)	—

¹ все буквы и цифры на левой и правой части банкноты

5.6	Скорость пересчета (для ССМ) в режиме: сортировка банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости) сортировка банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости) со сверкой серийных номеров на банкноте	—
5.7	Вместимость рабочих карманов: входного кармана выходного кармана кармана возврата	300 банкнот 300 банкнот 300 банкнот
5.8	Тип электропитания	~220В переменного тока
5.9	Наличие модулей обандероливания (для ССМ)	—
5.10	Вес оборудования, кг	536
5.11	Габаритные размеры оборудования (ШхГхВ), мм	511 x 1174 x 1820
6	Технические характеристики блока детекции (датчиков, детекторов)	
6.1	Количество распознаваемых машиночитаемых признаков банкнот Банка России на всей площади банкноты	4
6.1.1	Контроль изображения банкноты в видимом диапазоне спектра	Да
6.1.2	Контроль изображения банкноты в инфракрасном диапазоне спектра	Да
6.1.3	Контроль расположения фрагментов изображения банкноты, обладающих магнитными свойствами	Да
6.1.4	Контроль люминесценции элементов изображения банкноты под воздействием ультрафиолетового излучения	Нет
6.1.5	Контроль фоновое свечения бумаги банкноты под воздействием ультрафиолетового излучения	Да
6.1.6	Контроль зеленой люминесценции элемента изображения серого цвета под воздействием инфракрасного облучения	Нет
7	Техническое обслуживание	
7.1	Рекомендуемый срок полезного использования, лет	До 7 лет
7.2	Срок предоставления оборудования в Сервисный центр (г. Санкт-Петербург) для тестирования в части контроля не менее четырех машиночитаемых защитных признаков, после объявления о выпуске банкнот нового образца (модификации) в обращение	не позднее 3 месяцев

7.3	Срок, в течение которого производитель проводит техническое сопровождение (техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы) данной модели оборудования с обеспечением запасных частей и расходных материалов	не менее 7 лет с даты продажи оборудования
7.4	Срок, в течение которого производитель проводит программно-техническое сопровождение данной модели оборудования в части адаптации к обработке банкнот нового образца (модификации) и проверки не менее четырех машиночитаемых защитных признаков	не менее 7 лет с даты продажи оборудования
7.5	Место разработки адаптационного пакета для оборудования при объявлении о выпуске банкнот нового образца (модификации) в обращение (в соответствии с информацией, подтвержденной предприятием-изготовителем) ²	ООО «БФС», Россия
7.5.1	Готовность при проведении в Сервисном центре (г. Санкт-Петербург) испытания оборудования (на соответствие требованиям нормативных актов Банка России) подтвердить возможность адаптации оборудования без привлечения иностранных физических или юридических лиц (в случае локализации адаптационных работ в Российской Федерации)	Да

² Локализация адаптационных работ в Российской Федерации является приоритетной