

**Банкомат с функцией оборота/рециркуляции
 MoniMax 8600S, с блоком детекции BCU53**



№ п/п	Вопросы	Описание
1	Общие сведения	
1.1	Тип оборудования	Банкомат с функцией оборота/рециркуляции
1.2	Наименование	MoniMax
1.3	Модель	8600S (с блоком детекции BCU53)
1.4	Наименование операционной системы оборудования (версия ПО)	Windows 10 (64 bit)
1.5	Версия ПО оборудования, дата	Nextware V30.29.01_R4 от 28.05.2021
1.6	Версия ПО блока детекции, дата	v01.04.81 от 17.02.2023
1.7	Версия адаптации, дата	v01.00.15 от 11.11.2022
1.8	Формат выгрузки и спецификация электронных данных о результатах	Проприетарный

	пересчета для интеграции с внешними программно-аппаратными комплексами	
1.9	Предприятие-поставщик (наименование, адрес, телефон, сайт, электронная почта)	<p>ООО «ХЕСОН ТНС РУС» Юридический адрес: 105082, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Большая почтовая, д.40, стр.3, этаж/ком. 2/7 Почтовый адрес: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д.6, этаж 5, БЦ «Капитолий» Тел.: +7 (495) 510 61 31 Web: www.nutilus.hyosung.com E-mail: mirzoyants.s@hyosung.ru</p>
1.10	Предприятие-изготовитель (наименование, адрес, телефон, сайт, электронная почта)	<p>Hyosung TNS Inc. Suseo-dong, 19th Fl., Suseo Bldg, 281, Gwangpyeong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea (Zipcode:135-884) Web: www.nutilus.hyosung.com E-mail: sammy.chung@hyosung.com</p>
2	Сертификация	
2.1	Сертификаты международного стандарта, срок действия	European Central Bank Certification, до апреля 2023 г.
2.2	Сертификаты соответствия пожарной безопасности, электромагнитной совместимости и т.д., срок действия	Декларация о соответствии, по 16.08.2025 г.
3	Документация	
3.1	Состав комплекта технической документации на русском языке (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, настройке и т.д.)	Руководство оператора. Руководство по установке. Модули рециркуляции BRM20 и BRM56 (техническое описание).
4	Функциональные возможности	
4.1	Пересчет банкнот с проверкой не менее 4-х признаков подлинности	Да
4.2	Сортировка банкнот на годные/ветхие с проверкой не менее 4-х признаков подлинности	Да
5	Технические характеристики	
5.1	Количество выходных карманов (для ССМ)	-
5.2	Наличие функционала считывания и сверки серийных номеров банкнот ¹	Полный
5.3	Пересчет партии банкнот различного номинала и ориентации с отчетом по сумме и количеству по номиналам банкнот	Да
5.4	Наличие режима сортировки банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости)	Да

¹ все буквы и цифры на левой и правой части банкноты

5.5	Наличие функционала ввода номера (идентификатора) сумки/депозита, в том числе методом считывания сканером штрих-кодowego идентификатора (для ССМ)	-
5.6	Скорость пересчета (для ССМ) в режиме: сортировка банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости) сортировка банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости) со сверкой серийных номеров на банкноте	-
5.7	Вместимость входного кармана Вместимость выходного кармана	300 б-т 300 б-т
5.8	Тип электропитания	220 В
5.9	Наличие модулей обандероливания (для ССМ)	-
5.10	Вес оборудования, кг	532
5.11	Габаритные размеры оборудования (ШхГхВ), мм	460 x 995 x 1490
6	Технические характеристики блока детекции (датчиков, детекторов)	
6.1	Количество распознаваемых машиночитаемых признаков банкнот Банка России на всей площади банкноты	4
6.1.1	Контроль изображения банкноты в видимом диапазоне спектра	Да
6.1.2	Контроль изображения банкноты в инфракрасном диапазоне спектра	Да
6.1.3	Контроль расположения фрагментов изображения банкноты, обладающих магнитными свойствами	Да
6.1.4	Контроль люминесценции элементов изображения банкноты под воздействием ультрафиолетового излучения	Нет
6.1.5	Контроль фонового свечения бумаги банкноты под воздействием ультрафиолетового излучения	Да
6.1.6	Контроль зеленой люминесценции элемента изображения серого цвета под воздействием инфракрасного облучения	Нет

7	Техническое обслуживание	
7.1	Рекомендуемый срок полезного использования, лет	7 лет
7.2	Срок предоставления оборудования в Сервисный центр (г. Санкт-Петербург) для тестирования в части контроля не менее четырех машиночитаемых защитных признаков, после объявления о выпуске банкнот нового образца (модификации) в обращение	не позднее 2-х месяцев
7.3	Срок, в течение которого производитель проводит техническое сопровождение (техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы) данной модели оборудования с обеспечением запасных частей и расходных материалов	не менее 7 лет с даты продажи оборудования
7.4	Срок, в течение которого производитель проводит программно-техническое сопровождение данной модели оборудования в части адаптации к обработке банкнот нового образца (модификации) и проверки не менее четырех машиночитаемых защитных признаков	не менее 7 лет с даты продажи оборудования
7.5	Место разработки адаптационного пакета для оборудования при объявлении о выпуске банкнот нового образца (модификации) в обращение (в соответствии с информацией, подтвержденной предприятием-изготовителем) ²	Республика Корея

² Локализация адаптационных работ в Российской Федерации является приоритетной