

## Рекомендации по настройкам ПК АРМ КБР - Н при направлении ЭС в ПС СБП

### Настройки точки обмена. Режим «СКАД Сигнатура»

В этой группе параметров необходимо указать атрибуты сертификатов СКАД «Сигнатура», по которым проверяется правомочность использования ключей для конкретных операций, а также варианты защиты ЭС с помощью ЗК:

OID сертификатов клиента:

ЗК 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.15

КА 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.16

OID сертификатов ЦОИ –

ЗК 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.123

КА 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.124

«Вариант защиты ЭС с помощью ЗК»

Указать установленный Банком России способ защиты ЭС, используемый при проверке ЗК на ЭС:

Подписание – 3 вариант – ЗК на каждое ЭС

Проверка - 2 вариант – ЗК на весь пакет

OID ключа получателя 1.3.6.1.4.1.3670.5.10.124

### Режим «Служебный конверт» - реквизиты служебного конверта

«Адрес получателя (ЦОИ)» - uic: 4511111111НА

«Адрес отправителя (АРМ)» – uic:XXXXXXXXXXНА, где XXXXXXXXXXXX - УИС

Клиента БР должен соответствовать заполненному УИС на закладке «Настройки» «УИС клиента БР(EdAuthor)» (например, 4525505000, соответственно, в этом поле 452550500011, где 11 – номер АРМа).

НА=11 для тестирования на стенде тестирования, НА=00 для промышленной эксплуатации.

Рекомендации по настройкам ПК АРМ КБР, ПК АРМ КБР-Н размещены на сайте Банка России [www.cbr.ru/development/mcirabis/](http://www.cbr.ru/development/mcirabis/) в подразделе «Программные средства клиентов Банка России» раздела «Информация о новых версиях программного обеспечения».