

Счётно-сортировальная машина BPS C2-4L



№ п/п	Вопросы	Описание
1	Общие сведения	
1.1	Тип оборудования	Счётно-сортировальная машина
1.2	Наименование	BPS C2-4L
1.3	Модель	BPS C2-4L
1.4	Наименование операционной системы оборудования (версия ПО)	WEC 2013
1.5	Версия ПО оборудования, дата	15.5.1 от 23.04.2021
1.6	Версия ПО блока детекции, дата	01.38 от 23.04.2021
1.7	Версия адаптации, дата	20.03.000 от 23.04.2021
1.8	Формат выгрузки и спецификация электронных данных о результатах пересчета для интеграции с внешними программно-аппаратными комплексами	стандартный, xml-файл
1.9	Предприятие-поставщик (наименование, адрес, телефон, сайт, электронная почта)	ЗАО «Гизеке&Девриент-ЛОМО, ЗАО» Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 20 корп.155, литер Л, пом.8Н Тел.: (812) 324-18-51 Web: www.gdlomo.ru E-mail: gdlomo@gi-de.com

1.10	Предприятие-изготовитель (наименование, адрес, телефон, сайт, электронная почта)	ЗАО «Гизеке&Девриент-ЛОМО, ЗАО» Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 20 корп.155, литер Л, пом.8Н Тел.: (812) 324-18-51 Web: www.gdlomo.ru E-mail: gdlomo@gi-de.com
2	Сертификация	
2.1	Сертификаты международного стандарта, срок действия	CE IECEE CB Test Certificate
2.2	Сертификаты соответствия пожарной безопасности, электромагнитной совместимости и т.д., срок действия	Low Voltage Directive 2014/35/EU Electromagnetic compatibility Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU
3	Документация	
3.1	Состав комплекта технической документации на русском языке (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, настройке и т.д.)	1.Руководство пользователя 2.Руководство по сервисному обслуживанию
4	Функциональные возможности	
4.1	Пересчет банкнот с проверкой не менее 4-х признаков подлинности	да
4.2	Сортировка банкнот на годные/ветхие с проверкой не менее 4-х признаков подлинности	да
5	Технические характеристики	
5.1	Количество выходных карманов (для ССМ)	4 кармана
5.2	Наличие функционала считывания и сверки серийных номеров банкнот	опционально
5.3	Пересчет партии банкнот различного номинала и ориентации с отчетом по сумме и количеству по номиналам банкнот	да
5.4	Наличие режима сортировки банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости)	да
5.5	Наличие функционала ввода номера (идентификатора) сумки/депозита, в том числе методом считывания сканером штрих-кодового идентификатора (для ССМ)	да

5.6	Скорость пересчета (для ССМ) в режиме: сортировка банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости) сортировка банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости) со сверкой серийных номеров на банкноте	12 б-т/сек 12 б-т/сек
5.7	Вместимость рабочих карманов: входного кармана выходного кармана кармана возврата	до 500 б-т до 200 б-т до 100 б-т
5.8	Тип электропитания	220 В
5.9	Наличие модулей обандероливания (для ССМ)	нет
5.10	Вес оборудования, кг	33 кг
5.11	Габаритные размеры оборудования (ШхГхВ), мм	330x440x750
6	Технические характеристики блока детекции (датчиков, детекторов)	
6.1	Количество распознаваемых машиночитаемых признаков банкнот Банка России на всей площади банкноты	4
6.1.1	Контроль изображения банкноты в видимом диапазоне спектра	да
6.1.2	Контроль изображения банкноты в инфракрасном диапазоне спектра	да
6.1.3	Контроль расположения фрагментов изображения банкноты, обладающих магнитными свойствами	да
6.1.4	Контроль люминесценции элементов изображения банкноты под воздействием ультрафиолетового излучения	нет
6.1.5	Контроль фоновое свечения бумаги банкноты под воздействием ультрафиолетового излучения	да
6.1.6	Контроль зеленой люминесценции элемента изображения серого цвета под воздействием инфракрасного облучения	нет
7	Техническое обслуживание	
7.1	Рекомендуемый срок полезного использования, лет	5 лет
7.2	Срок предоставления оборудования в Сервисный центр МРХ Северо-Западного ГУ Банка России для тестирования в части контроля не менее четырех машиночитаемых защитных признаков, после объявления о выпуске банкнот нового образца (модификации) в обращение	не позднее 4 месяцев

7.3	Срок, в течение которого производитель проводит техническое сопровождение (техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы) данной модели оборудования с обеспечением запасных частей и расходных материалов	не менее 7 лет с даты продажи оборудования
7.4	Срок, в течение которого производитель проводит программно-техническое сопровождение данной модели оборудования в части адаптации к обработке банкнот нового образца (модификации) и проверки не менее четырех машиночитаемых защитных признаков	не менее 7 лет с даты продажи оборудования